

---

## Aufgabe #2: snake

(12 Punkte, Abgabe bis Mittwoch, 19.05.2010, um 18:00, in Zweiergruppen)

Erstellen Sie ein Programm **snake**. Dieses Programm soll die LED-Reihe auf dem Entwicklungsboard zur Anzeige einer Schlange bestehend aus einer Reihe benachbarter LEDs verwenden. Länge und Bewegungsgeschwindigkeit der Schlange sollen hierbei veränderlich sein. Im Einzelnen soll das Programm folgende Funktionalität bieten:

1. Die Schlange soll sich in Richtung des Potentiometers (POT1) bewegen. Beim Erreichen eines Endes der LED-Reihe betritt die Schlange schrittweise die Reihe wieder von der anderen Seite.
2. Die Länge der Schlange soll zwischen einer und fünf LEDs betragen und kann durch das Poti des Boards geregelt werden (`sb_adc_read()`). Teilen Sie hierzu den Wertebereich des Poti in fünf möglichst gleichgroße Intervalle ein.
3. Die Geschwindigkeit der Schlange soll in einem sinnvollen Bereich (Bewegung mit dem Auge gut erkennbar) variieren. Wartezeiten zwischen zwei Bewegungsschritten sind durch eine aktive Warteschleife zu realisieren. Die Geschwindigkeit (Anzahl der Schleifendurchläufe der Warteschleife) hängt hierbei von der über den Fotowiderstand gemessenen Helligkeit (entspricht der von der Schlange empfundenen Außentemperatur) ab. Je wärmer die Umgebung, desto beweglicher (schneller) ist die Schlange.

### Lernziele

- Problemstrukturierung: Unterteilen Sie das u. U. komplex erscheinende Problem zunächst in einzelne Teilprobleme und überlegen Sie sich einen Ablaufplan dieser Teilprobleme und die entsprechenden C-Kontrollkonstrukte zu bedingter und wiederholter Ausführung, mit deren Hilfe Sie diesen Ablaufplan realisieren können. Hilfestellung hierzu wird in der Tafelübung gegeben.

- Funktionen: Die Wartezeit zwischen zwei Bewegungen soll in einer eigenen Funktion

```
void wait(void);
```

realisiert werden. Diese ermittelt eine von der Umgebungshelligkeit zum Aufrufzeitpunkt der Funktion abhängige Wartedauer, die dann in einer aktiven Warteschleife realisiert wird.

- Funktionen mit Parametern: Schreiben Sie eine Funktion

```
void drawSnake(uint8_t head, uint8_t length);
```

, welche die Schlange durch entsprechendes Ansteuern der acht LEDs zeichnet. Die Parameter geben hierfür die Position des Schlangenkopfes und die Schlangenlänge an.

- Sie dürfen Ihr Programm nach Wunsch in weitere Funktionen unterteilen.
- Lebensdauer und Sichtbarkeit von Variablen: Überlegen Sie sich bei den verwendeten Variablen, welche Lebensdauer und Sichtbarkeit diese benötigen und wählen Sie jeweils die kürzest nötige Lebensdauer und die geringst mögliche Sichtbarkeit für Ihre Variablen. Sie benötigen keine globalen Variablen in Ihrem Programm.
- Sie finden im Vorgabeverzeichnis der Aufgabe eine flashbare Musterlösung `snake.hex`, mit der Sie die gewünschte Verhaltensweise des Programms sehen können.